

LEDタワーボール13シリーズ LED13個使用の省エネLED電球

AC100V
LED球

LEDタワーボール13 LED TOWER BOLL 13

使用電源:AC100V 50/60HZ
消費電力2W
口金: E17, E26


LEDタワーボール13はAC100V対応のタワー形LEDランプです。円柱状のランプ側面に10ヶ、ランプ上面に3ヶの合計13個のFluxLEDを使用しており、上からも横からもLEDの光を発します。これまでLED電球は一方向へスポット的な光りが主でしたが、側面にも実装することで全体的に光るようになりました。発光色は赤、黄、緑、青、白、電球色の5色、口金はE17,E26の2タイプです。LEDの鮮やかな光を利用した室内・室外のインテリア照明、間接照明などにお勧めです。防水仕様です。また熱をほとんど発しませんので、野外でのご使用が可能です。

口金の形状は2種類



(E26タイプ) (E17タイプ)

ボール内部のLED配列



発光色は全5種類

LEDタワーボールは赤(R)、黄(Y)、緑(G)、青(B)、白(W)、電球色(EL)の6種類。

LEDタワーボール13の明るさは目安として白熱球10W位と考えて下さい。



TWAC-R13-BOEXX

TWAC-Y13-BOEXX

TWAC-G13-BOEXX

TWAC-B13-BOEXX

TWAC-W13-BOEXX

TWAC-EL13-BOEXX

タワーボール13の製品型名

TWAC-R13-BOEXX

タワーボール13の寸法

タワーボール AC100V対応版 (TWAC)
LED発光色及びLED数
ランプ部の口金サイズ (E17,E26)



品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	取付口金	発光色	LED数	寸法 (mm) 全長×外径	全光束 (lm)	平均寿命 (h)
TWAC-R13-BOE26	AC110	2W	E26	赤	Flux13	99×55	100	50,000
TWAC-Y13-BOE26	AC110	2W	E26	黄	Flux13	99×55	100	50,000
TWAC-G13-BOE26	AC110	2W	E26	緑	Flux13	99×55	100	50,000
TWAC-B13-BOE26	AC110	2W	E26	青	Flux13	99×55	90	30,000
TWAC-W13-BOE26	AC110	2W	E26	白	Flux13	99×55	100	30,000
TWAC-EL13-BOE26	AC110	2W	E26	電球色	Flux13	99×55	90	30,000
TWAC-R13-BOE17	AC110	2W	E17	赤	Flux13	99×55	100	50,000
TWAC-Y13-BOE17	AC110	2W	E17	黄	Flux13	99×55	100	50,000
TWAC-G13-BOE17	AC110	2W	E17	緑	Flux13	99×55	100	50,000
TWAC-B13-BOE17	AC110	2W	E17	青	Flux13	99×55	90	30,000
TWAC-W13-BOE17	AC110	2W	E17	白	Flux13	99×55	100	30,000
TWAC-EL13-BOE17	AC110	2W	E17	電球色	Flux13	99×55	90	30,000

*** 2Wの消費電力で10W位の明るさがえられますので、省エネランプとしてご使用頂けます。**

注意事項

- * センサー付機器や調光機(家庭用、業務用)によっては反応しない場合、または反応が弱い場合があります。
- * LEDタワーボール13は防水使用ですので野外でのご使用頂けますが、屋外でのご使用時は必ず防水ソケットをご使用下さい。
- * 硝子のカバーを使用していますので、取り扱いには十分ご注意下さい。